



EL.MO.
GLOBAL SECURITY SOLUTIONS



Scheda di controllo varco per centrali ETR **ETR-VARCO**



VERSIONE PRELIMINARE

- Il sistema di controllo per varchi, da applicare alla nuova serie di centrali ETR, consente di gestire passaggi attraverso porte e accessi che devono essere tenuti sotto stretto controllo.
 - Le centrali serie ETR sono in grado di gestire l'attività del varco e di inserire nello storico le specifiche azioni svolte dagli utenti.
 - Ogni utente abilitato può accedere al varco in modo diversificato nelle due direzioni, se consentito può effettuare inserimento e disinserimento di aree e settori predisposti.
 - Il sistema varco è costituito da una scheda specializzata cui può essere collegato un lettore per lato del varco di tipo RF (esempio mod. RF10 o similare) o qualsiasi tipo di lettore dotato di protocollo Wiegand 26.
 - Alla scheda possono anche essere connessi inseritori mod. I6 ed I7 aventi la medesima funzionalità dei lettori RF, l'uso di tali inseritori consente inoltre le visualizzazioni a led di conoscere lo stato della centrale.
 - La scheda dispone di un uscita a relè a contatti puliti per il comando dell'elettroserratura a 24V.
 - Il contatto magnetico porta fa sempre capo direttamente alla centrale.
- Sono presenti anche uscite elettroniche comandabili da centrale
 - Tutta l'attività del sistema varco è sempre supervisionata da centrale e quindi non esiste ritenuta locale dei dati, per maggiore sicurezza.
 - Connessione diretta sullo stesso Bus utilizzato per tastiere Nirva e concentratori River.
 - E' possibile attivare la modalità "Alta Sicurezza" nella quale vengono combinati codice della scheda con il codice digitato da tastiera (se presente) in un'unica codifica.

CARATTERISTICHE

Numero ingressi:	2 ingressi per lettori formato Wiegand alimentazione 12V, 2 ingressi per inseritori I6 ed I7, 1 ingresso per gestione pulsante di apertura.
Numero uscite:	1 uscita a contatti puliti specifica per elettroserratura, 2 uscite elettroniche O.C.
Bus:	Compatibile con bus ETR.
Visualizzazioni:	2 Led su scheda per attività TX/RX, 1 led di indicazione tamper. Led escludibili.
Protezioni:	Antiapertura.
Alimentazione:	Da centrale o esterna.

Timbro del rivenditore

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

EL.MO. SpA Via Pontarola, 70 Reschigliano di Campodarsego (PD) Italy

Tel. +39-0499203333 (R.A.) - Fax +39-0499200306 - Ass. Tecnica +39-0499200426 - www.elmo.it - info@elmo.it